

**Ερώτηση 7. :**

**Που και πως δημιουργείται απαίτηση για πινακίδες και οδηγίες στους πίνακες διανομής;**

**Απάντηση:**

**Απαίτηση του προτύπου για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος:** Παράγραφος 531.2.1.5 στο πρότυπο, σελίδα 140 στο εγχειρίδιο

Απαιτείται η τοποθέτηση πινακίδας οδηγίας από τον εγκαταστάτη, κοντά σε κάθε διάταξη διαφορικού ρεύματος που εγκαθιστά, (επιπλέον από την επισήμανση που υπάρχει επάνω στην διάταξη) για την δοκιμή και την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της διάταξης από τον χρήστη τουλάχιστον κάθε εξάμηνο.

Αυτή η πρόσθετη απαίτηση του προτύπου έχει σαν βασικό στόχο και σκοπό την περισσότερη σιγουριά για την ασφαλή λειτουργία της διάταξης διαφορικού ρεύματος.

Η απαίτηση αυτή προκύπτει και από την ΚΥΑ (κοινή Υπουργική Απόφαση) Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 επιβάλλει να καλύπτονται όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων σε παλαιές και νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ελάχιστο ρεύμα διαρροής 30mA.

**Απαίτηση του προτύπου για τις διατάξεις απομόνωσης:** Παράγραφος 537.2.5 στο πρότυπο, σελίδα 146 στο εγχειρίδιο

Γίνεται απαραίτητη η σήμανση για όλες τις συσκευές χειρισμού, απομόνωσης και για τις διατάξεις προστασίας

Η απαίτηση αυτή βοηθά στην καλύτερη ποιότητα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Έτσι ο καταναλωτής θα μπορεί να ξέρει κάθε διακόπτης του πίνακα του τι ακριβώς κάνει.